

Аккумулятор для раций KNB-14



Оригинальная батарея

KNB-14 / KNB-15 / KNB-20

Модель радиостанции

Kenwood TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107

Технические характеристики

Тип аккумулятора	Ni-Mh 1600mAh	
Число ячеек	6	
Номинальное напряжение	7,5 B	
Рабочее напряжение	7,2 B	
Напряжение зарядки	8,5B	
Ток зарядки	Не более 0,5 А	
Саморазряд (в месяц при 25 С,		
отдельно от радиостанции)	< 15% емкости	
Ёмкость	1,6 А/ч	
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд		
при разряде до 20%	Не менее 400	
Время работы при рабочем цикле 90/5/5Не менее 15		

Рабочий диапазон температур

Разряд	20÷60°C
Заряд	0÷45°C
Хранение	40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса	ABS
Длина, мм	112
Ширина, мм	61
Высота, мм	20
Вес ,г	191